

| Donnée                            | Format                           | Présence | Commentaires   |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--|
| ReferencePM                       | Alphanumérique                   | O        |  |
| ReferenceNRO                      | Alphanumérique                   | O        |  |
| DateCommandeNROPM                 | Numérique au format AAAAMMJJ     | O        |  |
| ReferenceCommandeNROPMInterneOC   | Alphanumérique                   | O        |  |
| TypeCmd                           | Alpha-4 : INIT/EXTE              | O        | 2 types : initial ou extension   |
| ReferencePrestationLienNROPM      | Alphanumérique                   | C        | obligatoire si TypeCmd = EXTE  |
| NbreFoCmde                        | Numérique - 2 caractères maximum | O        | Nombre total de fibres pour ce lien et cette commande<br>Répéter la donnée sur chaque ligne de la commande |
| PointLivraisonSouhaiteNRO         | Alphanumérique                   | O        |  |
| ReferencePrestationHebergementNRO | Alphanumérique                   | O        | Référence donnée dans le cadre de la livraison de l'hébergement d'équipements au NRO                       |

Une ligne par fibre optique commandée.

### Nommage du flux fichier

refInterne1\_refInterne2\_CodeOI\_CodeOC\_LNP\_CMD\_aaaammjj\_numsequence.csv

| <b>Donnée</b>                     |
|-----------------------------------|
| ReferencePM                       |
| ReferenceNRO                      |
| DateCommandeNROPm                 |
| ReferenceCommandeNROPmInterneOC   |
| TypeCmd                           |
| ReferencePrestationLienNROPm      |
| NbreFoCmde                        |
| PointLivraisonSouhaiteNRO         |
| ReferencePrestationHebergementNRO |

Une ligne par fibre optique commandée.

**Nommage du flux fichier**

refInterne1\_refInterne2\_CodeOI\_CodeOC\_LNP\_CM

| <b>Donnée</b>                       | <b>Format</b>  |
|-------------------------------------|--|
| ReferencePM                         | Alphanumérique   |
| ReferenceNRO                        | Alphanumérique   |
| DateCommandeNROP                    | Numérique au format AAAAMMJJ                           |
| ReferenceCommandeNROPInterneOC      | Alphanumérique   |
| TypeCmd                             | Alpha-4 : INIT/EXTE                                    |
| ReferencePrestationLienNROP         | Alphanumérique   |
| NbreFoCmde                          | Numérique - 2 caractères maximum                       |
| PointLivraisonSouhaiteNRO           | Alphanumérique   |
| ReferencePrestationHebergementNRO   | Alphanumérique   |
| <a href="#">OffreLienCommandee</a>  | <a href="#">Alphanumérique - 15 caractères maximum</a> |
| <a href="#">OptionLienCommandee</a> | <a href="#">Alphanumérique - 15 caractères maximum</a> |

Une ligne par fibre optique commandée.

#### **Nommage du flux fichier**

refInterne1\_refInterne2\_CodeOI\_CodeOC\_LNP\_CMD\_aaaammjj\_numsequence.csv

| Présence | Commentaires   |
|----------|--|
| O        |  |
| O        |  |
| O        |  |
| O        |  |
| O        | 2 types : initial ou extension   |
| C        | obligatoire si TypeCmd = EXTE  |
| O        | Nombre total de fibres pour ce lien et cette commande<br>Répéter la donnée sur chaque ligne de la commande |
| O        |  |
| O        | Référence donnée dans le cadre de la livraison de l'hébergement d'équipements au NRO                       |
| O        | Valeur contractuelle correspondant au type d'offre commandée   |
| F        | Valeur contractuelle correspondant à l'option commandée  |

| Spécificités                 |
|------------------------------|
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
|                              |
| Valeur pour FTTH : LIEN_FTTH |
|                              |

| Donnée                          | Format                       | Présence       |
|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| ReferencePM                     | Alphanumérique               | F              |
| ReferenceNRO                    | Alphanumérique               | F              |
| ReferenceCommandeNROPmInterneOC | Alphanumérique               | F              |
| DateArCommandeLienNROPm         | Numérique au format AAAAMMJJ | F              |
| EtatArCommandeLienNROPm         | Alphanumérique-2 : OK/KO     | O              |
| MotifKoArCommandeLienNROPm      | Alphanumérique               | C : O si AR KO |

1 ligne par commande (quelque soit le nombre de fibres commandées)

**Nommage du flux fichier**

refInterne1\_refInterne2\_CodeOI\_CodeOC\_LNP\_RefPM\_ARCMD\_aaaammjj\_numsequence.csv

| Donnée                          | Format                                | Présence                     |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| ReferencePM                     | Alphanumérique                        | O                            |
| ReferenceNRO                    | Alphanumérique                        | O                            |
| ReferenceCommandePmNroInterneOC | Alphanumérique                        | O                            |
| DateCrCommandeNroPm             | Numérique au format AAAAMMJJ          | O                            |
| EtatCrCommandeNroPm             | Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO | O                            |
| MotifKoCrCommandeNroPm          | Alphanumérique                        | C Conditionné si EtatCr = KO |
| DateMADprestationNroPm          | Numérique au format AAAAMMJJ          | Conditionné si EtatCr = OK   |
| ReferencePrestationLienNroPm    | Alphanumérique                        | O                            |
| NbreFoLivréPM                   | Numérique                             | O                            |
| LongueurNroPm                   | Alphanumérique                        | O                            |
| IdentificationTechniqueInfraNRO | Alphanumérique                        | C : O si EtatCr = OK         |
| PositionsSalleHebNRO            | Alphanumérique                        | C : O si EtatCr = OK         |
| PositionFOauPM                  | Alphanumérique                        | C : O si EtatCr = OK         |

Une ligne par fibre optique livrée.

#### Nommage du flux fichier

refInterne1\_refInterne2\_CodeOI\_CodeOC\_LNP\_refPM\_CRMAD\_aaaammjj\_numsequence.csv

| Donnée                          | Commentaires   |
|---------------------------------|--|
| ReferencePM                     |  |
| ReferenceNRO                    |  |
| ReferenceCommandePmNroInterneOC |  |
| DateCrCommandeNroPm             |  |
| EtatCrCommandeNroPm             |  |
| MotifKoCrCommandeNroPm          | obligatoire si EtatCr = KO   |
| DateMADprestationNroPm          |  |
| ReferencePrestationLienNroPm    |  |
| NbreFoLivréPM                   | Nombre total de fibres livrées pour ce lien et cette commande<br>Répéter la donnée sur chaque ligne de la commande |
| LongueurNroPm                   | en kilomètres  |
| IdentificationTechniqueInfraNRO | ex : R/VB001   |
| PositionsSalleHebNRO            | ex : RO/2/1/02/05/08   |
| PositionFOauPM                  | ex : Fibre 19  |

Une ligne par fibre optique livrée.

### Nommage du flux fichier

refInterne1\_refInterne2\_CodeOI\_CodeO



| Donnée                          | Format                                 | Présence                     |
|---------------------------------|--|------------------------------|
| ReferencePM                     | Alphanumérique                         | O                            |
| ReferenceNRO                    | Alphanumérique                         | O                            |
| ReferenceCommandePmNroInterneOC | Alphanumérique                         | O                            |
| DateCrCommandeNroPm             | Numérique au format AAAAMMJJ           | O                            |
| EtatCrCommandeNroPm             | Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO  | O                            |
| MotifKoCrCommandeNroPm          | Alphanumérique                         | C Conditionné si EtatCr = KO |
| DateMADprestationNroPm          | Numérique au format AAAAMMJJ           | Conditionné si EtatCr = OK   |
| ReferencePrestationLienNroPm    | Alphanumérique                         | O                            |
| NbreFoLivréPM                   | Numérique                              | O                            |
| LongueurNroPm                   | Alphanumérique                         | O                            |
| IdentificationTechniqueInfraNRO | Alphanumérique                         | C : O si EtatCr = OK         |
| PositionsSalleHebNRO            | Alphanumérique                         | C : O si EtatCr = OK         |
| PositionFOauPM                  | Alphanumérique                         | C : O si EtatCr = OK         |
| OffreLienCommandee              | Alphanumérique - 15 caractères maximum | O                            |
| OptionLienCommandee             | Alphanumérique - 15 caractères maximum | F                            |

Une ligne par fibre optique livrée.

### Nommage du flux fichier

refInterne1\_refInterne2\_CodeOI\_CodeOC\_LNP\_refPM\_CRMAD\_aaaammjj\_numsequence.csv

| Donnée                          | Commentaires   |
|---------------------------------|--|
| ReferencePM                     |  |
| ReferenceNRO                    |  |
| ReferenceCommandePmNroInterneOC |  |
| DateCrCommandeNroPm             |  |
| EtatCrCommandeNroPm             |  |
| MotifKoCrCommandeNroPm          | obligatoire si EtatCr = KO   |
| DateMADprestationNroPm          |  |
| ReferencePrestationLienNroPm    |  |
| NbreFoLivréPM                   | Nombre total de fibres livrées pour ce lien et cette commande<br>Répéter la donnée sur chaque ligne de la commande |
| LongueurNroPm                   | en kilomètres  |
| IdentificationTechniqueInfraNRO | ex : R/VBO01   |
| PositionsSalleHebNRO            | ex : RO/2/1/02/05/08   |
| PositionFOauPM                  | ex : Fibre 19  |
| OffreLienCommandee              | Valeur contractuelle correspondant au type d'offre commandée   |
| OptionLienCommandee             | Valeur contractuelle correspondant à l'option commandée  |

Une ligne par fibre optique livrée.

#### Nommage du flux fichier

refInterne1\_refInterne2\_CodeOI\_CodeO

| Donnée                          | Spécificités                 |
|---------------------------------|------------------------------|
| ReferencePM                     |                              |
| ReferenceNRO                    |                              |
| ReferenceCommandePmNroInterneOC |                              |
| DateCrCommandeNroPm             |                              |
| EtatCrCommandeNroPm             |                              |
| MotifKoCrCommandeNroPm          |                              |
| DateMADprestationNroPm          |                              |
| ReferencePrestationLienNroPm    |                              |
| NbreFoLivréPM                   |                              |
| LongueurNroPm                   |                              |
| IdentificationTechniqueInfraNRO |                              |
| PositionsSalleHebNRO            |                              |
| PositionFOauPM                  |                              |
| OffreLienCommandee              | Valeur pour FTTH : LIEN_FTTH |
| OptionLienCommandee             |                              |

Une ligne par fibre optique livrée.

#### Nommage du flux fichier

refInterne1\_refInterne2\_CodeOI\_CodeO

| <b>Donnée</b>                   | <b>Format</b>                               | <b>Présence</b> |
|---------------------------------|---|-----------------|
| ReferencePM                     | Alphanumérique - 20 caractères maximum      | O               |
| ReferenceCommandePmNroInterneOC | Alphanumérique                              | O               |
| ReferencePrestationPmNro        | Alphanumérique                              | F               |
| DateAnnResCommande              | Numérique au format AAAAMMJJ – 8 caractères | O               |

| <b>Donnée</b>                   | <b>Format</b>                            | <b>Présence</b> |
|---------------------------------|--|-----------------|
| ReferencePM                     | Alphanumérique                           | O               |
| ReferenceCommandePmNroInterneOC | Alphanumérique                           | O               |
| ReferencePrestationPM           | Alphanumérique                           | O               |
| DateCrCommandeAnnul             | Numérique au format<br>AAAAMMJJ          | O               |
| EtatCrAnnResCommandePmNro       | Alphanumérique - 2<br>caractères : OK/KO | O               |
| MotifKoCrAnnResCommandePmNro    | Alphanumérique                           | C si AR KO      |
| TypeOperation                   | "ANNUL" ou "RESIL"                       | O               |