

Donnée	Format	Présence	Commentaires
ReferencePM	Alphanumérique	O	
ReferenceNRO	Alphanumérique	O	
DateCommandeNROPM	Numérique au format AAAAMMJJ	O	
ReferenceCommandeNROPMInterneOC	Alphanumérique	O	
TypeCmd	Alpha-4 : INIT/EXTE	O	2 types : initial ou extension
ReferencePrestationLienNROPM	Alphanumérique	C	obligatoire si TypeCmd = EXTE
NbreFoCmde	Numérique - 1 caractère maximum	O	Nombre total de fibres pour ce lien et cette commande Répéter la donnée sur chaque ligne de la commande
PointLivraisonSouhaiteNRO	Alphanumérique	O	L'Opérateur précise les points de raccordement au site NRO d'Orange des fibres du lien NRO-PM, à savoir : > soit les positions des connecteurs de l'infrastructure de renvoi optique au répartiteur de l'espace d'hébergement qui lui ont été mis à disposition au titre du Contrat d'Hébergement, > soit les positions des connecteurs au répartiteur optique FTTH de son câble de renvoi de raccordement de PM Orange, qui lui ont été mis à disposition au titre du Contrat d'Hébergement. ex :R/VBO02/EDAnn1/1/02/05/08
ReferencePrestationHebergementNRO	Alphanumérique	O	Référence donnée par Orange dans le cadre de la livraison de l'hébergement d'équipements au NRO

Une ligne par fibre optique commandée.

Nommage du flux fichier

refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_LNP_CMD_aaaammjj_numsequence.csv

Conditions d'Accès aux Lignes FTTH d'Orange

Donnée
ReferencePM
ReferenceNRO
DateCommandeNROPM
ReferenceCommandeNROPMInterneOC
TypeCmd
ReferencePrestationLienNROPM
NbreFoCmde
PointLivraisonSouhaiteNRO
ReferencePrestationHebergementNRO

Une ligne par fibre optique commandée.

Nommage du flux fichier

refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_LNP_CM

Donnée	Format	Présence
ReferencePM	Alphanumérique	F
ReferenceNRO	Alphanumérique	F
ReferenceCommandeNROPmInterneOC	Alphanumérique	F
DateArCommandeLienNROPm	Numérique au format AAAAMMJJ	F
EtatArCommandeLienNROPm	Alphanumérique-2 : OK/KO	O
MotifKoArCommandeLienNROPm	Alphanumérique	C : O si AR KO

1 ligne par commande (quelque soit le nombre de fibres commandées)

Nommage du flux fichier

refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_LNP_RefPM_ARCMD_aaaammjj_numsequence.csv

Donnée	Format	Présence
ReferencePM	Alphanumérique	O
ReferenceNRO	Alphanumérique	O
ReferenceCommandePmNroInterneOC	Alphanumérique	O
DateCrCommandeNroPm	Numérique au format AAAAMMJJ	O
EtatCrCommandeNroPm	Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO	O
MotifKoCrCommandeNroPm	Alphanumérique	C Conditionné si EtatCr = KO
DateMADprestationNroPm	Numérique au format AAAAMMJJ	Conditionné si EtatCr = OK
ReferencePrestationLienNroPm	Alphanumérique	O
NbreFoLivréPM	Numérique	O
LongueurNroPm	Alphanumérique	O
IdentificationTechniqueInfraNRO	Alphanumérique	C : O si EtatCr = OK
PositionsSalleHebNRO	Alphanumérique	C : O si EtatCr = OK
PositionFOauPM	Alphanumérique	C : O si EtatCr = OK

Une ligne par fibre optique livrée.

Nommage du flux fichier

refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_LNP_refPM_CRMAD_aaaammjj_numsequence.csv

Donnée	Commentaires
ReferencePM	
ReferenceNRO	
ReferenceCommandePmNroInterneOC	
DateCrCommandeNroPm	
EtatCrCommandeNroPm	
MotifKoCrCommandeNroPm	obligatoire si EtatCr = KO
DateMADprestationNroPm	
ReferencePrestationLienNroPm	
NbreFoLivréPM	Nombre total de fibres livrées pour ce lien et cette commande Répéter la donnée sur chaque ligne de la commande
LongueurNroPm	en mètres
IdentificationTechniqueInfraNRO	ex : R/VB001
PositionsSalleHebNRO	ex : RO/2/1/02/05/08
PositionFOauPM	ex : Fibre 19

Une ligne par fibre optique livrée.

Nommage du flux fichier

refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeO

Donnée	Format	Présence
ReferencePM	Alphanumérique - 20 caractères maximum	O
ReferenceCommandePmNroInterneOC	Alphanumérique	O
ReferencePrestationPmNro	Alphanumérique	F
DateAnnResCommande	Numérique au format AAAAMMJJ – 8 caractères	O

Donnée	Format	Présence
ReferencePM	Alphanumérique	O
ReferenceCommandePmNroInterneOC	Alphanumérique	O
ReferencePrestationPM	Alphanumérique	O
DateCrCommandeAnnul	Numérique au format AAAAMMJJ	O
EtatCrAnnResCommandePmNro	Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO	O
MotifKoCrAnnResCommandePmNro	Alphanumérique	C si AR KO
TypeOperation	"ANNUL" ou "RESIL"	O